



Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера Телефонный Инспектор 2

При работе с диктофоном

Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной пыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте prokam24.ru.

Общее описание

Диктофон плеер Телефонный Инспектор 2 позволяет делать записи со встроенного или внешнего микрофона.

Назначение прибора: используется как классический диктофон, прибор для записи с телефонной линии (стационарные телефоны), MP3 плеер для прослушивания записи через динамик или наушники.

Модель имеет очень широкий спектр применения и будет полезен для записи лекций, семинаров и т.п.; обеспечения безопасности на производстве, в быту, для аудиоконтроля помещений и авто, записи телефонных переговоров, чтобы прослушивать музыку, аудиокниги и т.д..

Важным преимуществом являются небольшие габариты 84x35x13 мм. и масса всего 33 грамма, а также высокая надежность. Удобная система управления и интуитивно-понятный интерфейс позволяет освоить устройство практически сразу, после начала работы, а антибликовый монохромный дисплей делает его использование еще более удобным и наглядным, так управление и все оповещения отображаются на дисплее. Кнопки удобно расположены по бокам и на передней панели корпуса.

Модель имеет встроенную память 8Гб. Время работы составляет до 20 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Рабочий температурный диапазон -10 ± 50 °С. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 5 часов.

Режим записи звука

1. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее положение;
2. Нажать кнопку REC, чтобы начать запись;
3. Чтобы приостановить / возобновить запись используется клавиша записи REC;
4. Для сохранения записи нажать клавишу STOP.

Запись разговоров со стационарного телефона

1. Подключить диктофон через входящий в комплект сплиттер к телефонной линии;
2. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее положение;
3. Нажать кнопку REC, чтобы начать запись;
4. Для сохранения записи нажать кнопку STOP.

Режим MP3-плеера

Для перехода в режим MP3 плеера необходимо:

1. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее положение;
2. Нажать кнопку «М» для входа в меню. Для выбора папки и файла для прослушивания использовать кнопки UP, Down, а затем клавишу Play;
3. Во время воспроизведения можно нажать PLAY / PAUSE, чтобы приостановить воспроизведение и клавишу STOP для остановки воспроизведения.

Для уменьшения/увеличения громкости используется кнопка VOL.

Для перемотки файла во время воспроизведения нажать и удерживать кнопки UP, Down.

При коротком нажатии на кнопки UP, Down осуществляется переход к следующему файлу для воспроизведения.

Настройка языка меню диктофона

1. Включить диктофон – перевести переключатель питания в верхнее положение;
2. Кнопками вперед/назад (с правой стороны диктофона) выбрать режим Setting Mode (настройка) и нажать кнопку M.
3. Найти строку Language (настройка языка);
4. Выбрать один из поддерживаемых языков, и нажать кнопку Play (OK) для выбора.

Настройка даты и времени

1. Включить диктофон – перевести переключатель питания в верхнее положение.
2. выбрать режим настройки диктофона – «Setting Mode» и нажать кнопку M;
3. Выбрать раздел System Time (системное время), нажать M.
4. С помощью кнопок +/- и вперед/назад установить дату и время, нажать M.

Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 8Гб

Время работы без подзарядки: 20 часов

Время зарядки: 10 часа

Емкость аккумулятора: 400 мАч

Скорость записи: 192 кбит/с

Экран: Монохромный антибликовый дисплей

Наличие выносного микрофона: Есть, в комплекте

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм, Стерео

Габариты диктофона: 84 x 35 x 13 мм., масса 33 грамма

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °С

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается

зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

Комплект поставки

Мини диктофон-плеер Телефонный Инспектор 2 – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Выносной микрофон – 1 шт.

Коробка сплиттер для подключения к телефонной линии – 1 шт.

Тематический провод для подключения – 2 шт.

Шнур зарядки – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат

Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**

Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.